



BS VBR

Darbe Sarsıntı Sensörü



Sistem storage kabinleri, dış ortam ATM'leri gibi ünitelerin uğrayacağı vandal saldırıları ve sarsıntıları algılar. Hassasiyeti ayarlanabilir, led gösterge üzerinden anlık durumunu takip edebilirsiniz.

BOYUT ve AĞIRLIK

Genişlik	: 86 mm
Yükseklik	: 25 mm
Derinlik	: 21 mm
Ağırlık	: 40 gr

TEKNİK ÖZELLİKLER

Voltaj : 9 - 16 Vdc
Maksimum Dalgalanma : 2Vpp 10Hz - 100Hz @ 12VDC.
Akım: 9mA tipik
Alarm Çıkışı: Normalde kapalı gerilimsiz kontaklar. 350VDC, 100mA olarak derecelendirilmiştir.
Dış Müdahale Çıkışı : Normalde kapalı gerilimsiz kontaklar. 24VDC, 50mA olarak derecelendirilmiştir.
Alarm Süresi : >2 saniye

İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

ÇEVRESEL

Çalışma sıcaklığı : 0°C (+32°F) to +55°C (+131°F).
Depolama sıcaklığı : -20°C (-4°F) to +60°C (+140°F).
Maksimum Nem : 95%

UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME

LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı (*1)
E-posta (Yönetim yazılımı ile)
SMS ve Telefon ile Arama (SMS Modülü ile)
Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz
Sesli - Görsel uyarı modülü (Siren) (*2)
Sensaway Mobil Uygulama Bildirimleri

MONTAJ

Duvar Montajı

(*1) BirSens modülleri ile çalışır.

(*2) Uyumlu BirSens modülleri ve siren ile çalışır.