



# BS 4500

## Ortam İzleme Modülü



### Küçük Ortamların Büyük İhtiyacı

Kabinler ve elektrik panoları gibi küçük ortamlar için rack tipi, masaüstü ve duvar montaj destekli çözümler sunar. Kritik ortamlar için POE bağlantısı ile pratik ve ekonomik çözüm.

#### Duvar Montaj Kiti



#### Rack Montaj Kiti



| Model                                 | BS 4500 |
|---------------------------------------|---------|
| Dijital Sensör Portu                  | 3       |
| Kuru Kontak / Su Baskını Sensör Portu | 6       |

Dijital Sensör Girişleri

: Sıcaklık, Sıcaklık / Nem, Hava Kalitesi Sensörleri içindir.

Kuru Kontak Sensör Girişleri:

: Kapı Açık/Kapalı, Su Baskını, Duman, PIR, Deprem, Sarsıntı dedektörleri ve kontak çıkışı olan herhangi bir cihaz bağlantısı içindir.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

BS 4500

### BOYUT

Yükseklik: 44.45mm / 1.75" / 1U

Genişlik: 482.6mm / 19" / 1Rack / 438 mm w/o rack kit

Derinlik: 152.4mm / 6"

### AĞIRLIK

1.140g

### BAĞLANTILAR

3 X Digital Sensör Portu / 6 X Kuru Kontak Portu

1 X 200 Watt Röle Çıkışı

1 X RJ45 LAN Portu (POE)

Silindirik DC Konnektör (12V)

### MONTAJ

Rack Montaj Kiti

Masaüstü

Duvar Montaj Kiti (Opsiyonel)

### AKSESUARLAR

Kurulum ve kullanım kılavuzu ( DVD )

1 X Sensaway Yönetim Yazılımı lisansı

### LCD EKLAN

2 Satır - Her satır için 16 Karakter

### UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME

SNMP Traps

Buzzer ile sesli uyarı

LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı

E-posta ( Yönetim yazılımı ile )

SMS ve Telefon ile Arama (SMS Modülü ile)

Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz

Sesli - Görsel uyarı modülü (Siren)

### AĞ ve GÜVENLİK

10/100 Ethernet (RJ-45 Konnektör)

Şifre Koruma, IP Adres Filtreleme

Protokoller: HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP

### ELEKTRİK ve ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

-30°C, +80°C & 0 - 85 %RH Nem

Güç : 12V DC, 2.5W

### İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

## SENSÖRLER VE PARAMETRELER

### İKLİMSEL

Sıcaklık, Nem, Çiy Noktası,  
Hava Akışı

### ÇEVRESEL

Su Sızıntısı, Duman, Hava Kalitesi,  
Kapı ( Açık / Kapalı ), Deprem, Sarsıntı,  
3rd Party Cihaz Arıza Kontakları

### ENERJİSEL

Enerji (Var/ Yok)