



# BS 2PD

## Hareket Algılama Sensörü



12 Metre uzaklığa kadar ortamda oluşan hareketleri algılar ve hareket algılandığı anda Sensaway merkezi yönetim yazılımı üzerinden uyarı ve bildirim ile haberdar olmanızı sağlar.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Mesafe : 12m

Optik : Fresnel Mercek

Giriş Gücü : 9 VDC - 15 VDC

Tepeden Tepeye Dalgalanma : 2 V (12 VDC'de)

Dedektör Başlatma Zamanı : 60 Saniye

Montaj Yüksekliği: Min. 1.5m (4.1ft), Max. 3.1 m (10 ft.) İNSERT için - Min 1.5m, Max. 2.5m

Alarm Rölesi: < 24 V 50 mA (NC) max. 34  $\Omega$  resistive load

Tamper Rölesi: < 24 V 50 mA (NC)

### MONTAJ

Duvar Montajı

### İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

### AĞIRLIK

106 g

### BOYUT

Genişlik : 60 mm

Yükseklik : 100 mm

Derinlik : 30 mm

### UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME

LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı (\*1)

E-posta ( Yönetim yazılımı ile )

SMS ve Telefon ile Arama (SMS Modülü ile)

Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz

Sesli - Görsel uyarı modülü (Siren) (\*2)

Sensaway Mobil Uygulama Bildirimleri

(\*1) BirSens modülleri ile çalışır.

(\*2) Uyumlu BirSens modülleri ve siren ile çalışır.