



BS 2TMY

Sismik Deprem Sensörü

CE



TSE Standartlarında belirtilen ivme değerindeki sismik sarsıntılarda deprem hareketini algılar. Dahili batarya ve röle çıkışı bulunmaktadır. Felaket durumunda elektriği kesebilir veya siren çaldırabilirsiniz.

BOYUT

Genişlik : 210mm

Yükseklik : 170mm

Derinlik : 60mm

ÖLÇÜM

Çalışma Ortamı Sıcaklık Aralığı : 0 / +51.5 °C

Bağıl Nem: %0- 90

BATARYA

Batarya Kapasitesi : 12V 1,3 Ah

Batarya Çalışma Süresi : 36 Saat

MONTAJ

Duvar Montajı

İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

AĞIRLIK

2 kg

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Voltajı : 100-260 VAC (50-60 Hz)

Röle Kontak Çıkışı : 230 VAC 5A

Selenoid Vana Röle Çıkışı : 1A-12V DC

Maksimum Çarpma İvmesi Dayanırılığı: 50.000g

UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME

LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı (*1)

E-posta (Yönetim yazılımı ile)

SMS ve Telefon ile Arama (SMS Modülü ile)

Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz

Sesli - Görsel uyarı modülü (Siren) (*2)

Sensaway Mobil Uygulama Bildirimleri

(*1) BirSens modülleri ile çalışır.

(*2) Uyumlu BirSens modülleri ve siren ile çalışır.