



# BS 978T

## Merkezi Smart SMS ve Arama Modülü



### Her Durumda Haberdar Olun

Ortamda bulunan sensör parametrelerinin belirlediğiniz eşik değerlerinin dışına çıkması durumunda yetkili kişileri sms ve arama ile bilgilendirir. Doğrudan Sensaway yazılımı ile haberleştiği için tek cihaz ve sim kart ile çoklu lokasyonlarda yönetim ve maliyet avantajı sağlar.

#### GENEL ÖZELLİKLER

- Aynı network üzerindeki tüm lokasyonlar için ortak çözüm
- Dahili 6 saat pil/akü desteği ile enerjisel kesintilerde bildirim gönderimi
- Ethernet (IP) üzerinden Sensaway yazılımı iletişimi
- Web üzerinden yönetilebilme
- Sabotaj durumlarında veya Sensaway yazılımı çalışmadığında bildirim gönderimi
- Sınırsız sayıda kullanıcıya sms gönderimi veya arama
- Anlık durumları gösteren led göstergeler:  
Power - wireless - gsm - sensaway - ethernet



## TEKNİK ÖZELLİKLER

BS 978T

### BOYUT

Yükseklik: 48mm

Genişlik: 205mm

Derinlik: 145mm

### AĞIRLIK

270g

### ELEKTRİK ve ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

-40°C, +85°C & 0 – 85 %RH Nem

Güç: 5 Volt

### MODEM ÖZELLİKLERİ

Telit HE/UE 910 3G Modem

Band: 800/500, 900 AWS 1700,1900,2100

### BAĞLANTILAR

100Mbps ethernet LAN/WAN

Standart ölçü Sim kart giriş yuvası

### MONTAJ

Duvar Montaj

Masaüstü Montaj

### BATARYA

Pil Türü: Power Xtra PX503450

Kapasite: 3.7V 900 mAh Li-Polymer

### İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

### DURUM GÖSTERİMİ

5 Adet durum ledi

### AKSESUARLAR

Kurulum Kılavuzu

5V DC Adaptör

Harici GSM Anten

### AĞ ve GÜVENLİK

10/100 Ethernet

Şifre Koruma, IP Adres Filtreleme

