



# BS 865T

## Merkezi SMS ve Arama Modülü



### Kritik Durumlarda Haberdar Olun

Ortamda bulunan sensör parametrelerinin belirlediğiniz eşik değerlerinin dışına çıkması durumunda yetkili kişileri sms ve arama ile bilgilendirir. Doğrudan Sensaway yazılımı ile haberleştiği için tek cihaz ve sim kart ile çoklu lokasyonlarda yönetim ve maliyet avantajı sağlar.

#### GENEL ÖZELLİKLER

- Aynı network üzerindeki tüm lokasyonlar için ortak çözüm
- USB (sunucu) üzerinden Sensaway yazılımı iletişimi
- Sınırsız sayıda kullanıcıya sms gönderimi veya arama
- Anlık durumları gösteren led göstergeler: Power - gsm



## TEKNİK ÖZELLİKLER

BS 865T

### BOYUT

Yükseklik: 32mm

Genişlik: 82mm

Derinlik: 84mm

### AĞIRLIK

200g

### ELEKTRİK ve ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

-40°C, +85°C & 0 – 85 %RH Nem

Güç: 5 Volt

### MODEM ÖZELLİKLERİ

RS232-USB

Band: 800/500, 900 AWS 1700,1900,2100

### BAĞLANTILAR

USB Port

Standart ölçü Sim kart giriş yuvası

### MONTAJ

Duvar Montaj

Masaüstü Montaj

### İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

### DURUM GÖSTERİMİ

2 Adet durum ledi

### AKSESUARLAR

Kurulum Kılavuzu

5V DC Adaptör

Harici GSM Anten