



BS 6408B

Ortam İzleme Modülü



Büyümenizle Genişleyebilen Esneklik

Ortamın büyüklüğüne bağlı olarak, konumlandırılacak sensör sayısı ve türüne göre genişletilebilen rack tipi bir yapı sunar. Özellikle sensör verilerinin birden çok noktadan izlenmesi gereken ortamlar için optimum çözüm sağlar.

Model	BS 6408B	BS 6408V	BS 6816B	BS 6816V	BS 61616V
Digital Sensör Portu	4	4	8	8	16
Kuru Kontak / Su Baskını Sensör Portu	8	8	16	16	16
16A Röle Çıkışı	2	2	2	2	2
Çift Enerji Beslemesi	-	+	-	+	+
3 Farklı Faz Voltajı (Volt)	-	+	-	+	+
3 Farklı Faz Frekansı (Hz)	-	+	-	+	+
Topraklama Voltajı	-	+	-	+	+

Digital Sensör Girişleri

: Sıcaklık, Sıcaklık / Nem, Hava Kalitesi Sensörleri içindir.

Kuru Kontak Sensör Girişleri:

: Kapı Açık/Kapalı, Su Baskını, Duman, PIR, Deprem, Sarsıntı dedektörleri ve kontak çıkışı olan herhangi bir cihaz bağlantısı içindir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

BS 6408B

BOYUT

Yükseklik: 44.45mm / 1.75" / 1U

Genişlik: 482.6mm / 19" / 1Rack / 438 mm w/o rack kit

Derinlik: 152.4mm / 6"

AĞIRLIK

1.110g

BAĞLANTILAR

4 X RJ45 Digital Sensör Portu

8 X Kuru Kontak Portu

2 X 16A Röle Çıkışı

2 X RJ45 LAN Port - Master / Slave

1 X AC Voltaj Girişi

BirBus Digital Sensör Girişi

MONTAJ

Rack Montaj (Ön ve Arka Yüz Desteği ile)

Sökülebilir Rack Kiti

Duvar Montaj Kiti (Opsiyonel)

AKSESUARLAR

Kurulum ve kullanım kılavuzu (DVD)

1 X Sensaway Yönetim Yazılımı lisansı

SENSÖRLER VE PARAMETRELER

İKLİMSEL

Sıcaklık, Nem, Çiy Noktası,
Hava Akışı

LCD EKRAN

2 Satır - Her satır için 16 Karakter

UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME

SNMP Traps

Buzzer ile sesli uyarı

LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı

E-posta (Yönetim yazılımı ile)

SMS ve Telefon ile Arama (SMS Modülü ile)

Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz

Sesli - Görsel uyarı modülü (Siren)

AĞ ve GÜVENLİK

10/100 Ethernet (RJ-45 Konnektör)

Şifre Koruma, IP Adres Filtreleme

Protokoller: HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, SNMP

ELEKTRİK ve ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

-30°C, +80°C & 0 - 85 %RH Nem

Güç : 85-265V AC, 2.75W

İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

ÇEVRESEL

Su Sızıntısı, Duman, Hava Kalitesi,
Kapı (Açık / Kapalı), Deprem, Sarsıntı,
3rd Party Cihaz Arıza Kontakları