



LM 1000

IP Tabanlı Led Modül



Birsens ortam izleme modüllerine bağlı sensörlere ait değerleri anlık olarak izleyebilirsiniz. Web arayüzü üzerinden yönetilebilir ekran üzerinde 4X10 karakterlik alan bulunmaktadır. 7 farklı renk desteği ile istediğiniz dizaynı oluşturabilirsiniz.



Model	IP Tabanlı Led Modül LM 1000	IP Led Modül & Ortam İzleme LM 1000 S
Network Üzerindeki Diğer BS Cihazlarından Veri Okuma	Var	-
Dahili 3 Adet Sensör Portu ve Röle Çıkışı *	-	Var
Bağlantı Tipi	Ethernet	Ethernet
Besleme	12 V / POE	12 V / POE
Fonksiyonel Tuş	Var	Var

* 3 adet Dahili sensör portuna; Sıcaklık, Nem, Hava kalitesi ve Su sensörleri bağlanabilmektedir. LM 1000S modeli ile birlikte önerilir.

BOYUT	
Genişlik	: 400 mm
Yükseklik	: 220 mm
Derinlik	: 55 mm

MONTAJ	
Duvar Montajı	

İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI	
Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı	

AĞIRLIK	
1.100 g	

UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME	
LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı (*1)	
E-posta (Yönetim yazılımı ile)	
SMS ve Telefon ile Arama (SMS Modülü ile)	
Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz	
Sesli - Görsel uyarı modülü (Siren) (*2)	
Sensaway Mobil Uygulama Bildirimleri	

(*1) BirSens modülleri ile çalışır.

(*2) Uyumlu BirSens modülleri ve siren ile çalışır.