



LM 1000 S

IP Tabanlı Led Modül & Ortam İzleme CE



Bu ürün sayesinde kritik ortamlara konumlandırılmış olduğunuz sensörlere ait değerleri anlık olarak izleyebilirsiniz. Web arayüzü üzerinden yönetebilir ve ekran üzerinde 4x10 karakterlik alan bulunmaktadır. 7 farklı renk desteği ile istediğiniz dizaynı oluşturabilirsiniz.



| Model | IP Tabanlı Led Modül LM 1000 | IP Led Modül & Ortam İzleme LM 1000 S |
|---|---------------------------------|--|
| Network Üzerindeki Diğer BS Cihazlarından Veri Okuma | Var | - |
| Dahili 3 Adet Sensör Portu ve Röle Çıkışı * | - | Var |
| Bağlantı Tipi | Ethernet | Ethernet |
| Besleme | 12 V / POE | 12 V / POE |
| Fonksiyonel Tuş | Var | Var |

* 3 adet Dahili sensör portuna; Sıcaklık, Nem, Hava kalitesi ve Su sensörleri bağlanabilmektedir. LM 1000S modeli ile birlikte önerilir.

| BOYUT | |
|-----------|----------|
| Genişlik | : 400 mm |
| Yükseklik | : 220 mm |
| Derinlik | : 55 mm |

| MONTAJ | |
|---------------|--|
| Duvar Montajı | |

| İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI | |
|-------------------------------------|--|
| Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı | |

| AĞIRLIK |
|---------|
| 1.100 g |

| UYARI, ALARM ve BİLGİLENDİRME |
|---|
| LCD üzerinden yazılı ve ışıklı uyarı (*1) |
| E-posta (Yönetim yazılımı ile) |
| SMS ve Telefon ile Arama (SMS Modülü ile) |
| Yönetim yazılımı üzerinden sesli ikaz |
| Sesli - Görsel uyarı modülü (Siren) (*2) |
| Sensaway Mobil Uygulama Bildirimleri |

(*1) BirSens modülleri ile çalışır.

(*2) Uyumlu BirSens modülleri ve siren ile çalışır.